

L@GOON GUIDE D’INSTALLATION ROUTEUR 3G / 4G LTE

Version Aout 2015



TABLE DES MATIERES

INFORMATIONS PRODUIT

CARACTERISTIQUES

Marque : HUAWEI

Model : R210

Compatibilité :

- ✓ PC : XP SP3, Vista, Win7 et supérieur
- ✓ Mac : 10.5 et supérieur
- ✓ Linux

Sim : classique

Réseau : EDGE, GPRS, HSPDA, HSPDA+, 3G et 4G

Debits théorique:

- ✓ Descendant (Down): 100Mo
- ✓ Ascendant (Up): 50 Mo

Wifi : Jusqu'à 10 utilisateurs (périphériques) simultanés B/G/N 30 Mbp/s

Extension : Port Micro SD, Antenne Wifi (option), Micro USB

Autonomie batterie : 6 Heures en marche

Batterie : 3000 mAh

DANS LA BOITE

- ☐ Câble micro USB-USB
- ☐ Chargeur
- ☐ Routeur Mobile HUAWEI R210



PREMIERS PAS

MISE EN SERVICE

1. Insérer la carte SIM, puce face vers le haut dans l'emplacement dédié.
2. Refermer correctement le cache (tiroir)
3. Bancher le câble USB au chargeur.
4. Brancher le chargeur mural.
5. Appuyer 4 secondes sur Power
6. Le routeur mobile est allumé
7. de disposer de filtres ADSL en nombres suffisant (exemple de filtre dans l'illustration ci-dessous). En effet chacune des prises téléphonique utilisée par un équipement de type répondeur, fax, téléphone supplémentaire doit être équipé d'un filtre ADSL.
8. que le bloc d'alimentation de votre L@goon Box est branché directement sur une prise murale.
9. Evitez les multiprises électriques. Vous utilisez plus de 3 prises téléphoniques ? Vous devez équiper votre installation d'un filtre-maître / filtre centralisé.

Nota : Extinction du routeur Mobile : Appuyer une seconde fois pendant 4 secondes sur le bouton power

ACCES

Pour accéder au Routeur mobile c'est très simple :

1. Les **identifiants d'accès sont affichés au dos de l'appareil** (en bas) et sont uniques.
2. Se connecter en Wifi au Routeur Mobile.
   Ex : SSID : VodafoneMobileWifi-3B4916 *WifiKey : 5073160240*
3. Une fois le réseau wifi associé se connecter au : http://192.168.0.1

CONFIGURATION 3G/4G

Pour paramétrer le Routeur mobile :

1. Sur l'interface saisir le Login (en haut à droite) suivant : **admin.**
2. Sélectionner dans le menu du haut « **Mobile Broadband** » et cliquer sur « **Connection** »
3. Saisir l'APN : **IM** et le numéro : **0000**
4. Valider en cliquant sur « **Save** »

CONFIGURATION WIFI

1. Sélectionner dans le menu du haut « **Wifi** » et cliquer sur « **Security** » pour modifier le WIFIKEY et le SSID
2. « Wifi Settings » permet de changer le canal de diffusion par defaut en automatique

Pour plus d'information ou d'assistance CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT au 28 88 88 ou à contact@lagoon.nc .